



3444 - Fermax



Réf 3444



Réf KA5820/2



Réf KA5820/3



Réf KA5820/4



Réf KA5821/5



Réf KA5821/6



Réf KA5821/7



Réf KA5821/8




Réf KA5822/9

+3
référence(s)
supplémentaire(s)

Voir les produits Fermax :
https://www.domomat.com/887_fermax


Retrouvez tous les produits Fermax
chez Domomat !



REF. 3444 POSTE VEO DUOX PLUS



Le poste VEO DUOX PLUS est fabriqué en plastique ABS ultra résistant. Le design unique et exclusif du bras de combiné comprend un aimant qui permet à l'utilisateur de positionner le combiné plus facilement, assurant une suspension correcte à la fin de la conversation. Son design équilibré aux lignes pures est distinctif, moderne et minimaliste.

Lors de la réception d'un appel, lorsque le combiné est décroché, la conversation avec le visiteur commence. La conversation se termine automatiquement après 90 secondes ou lorsque le combiné est raccroché. Pour ouvrir la porte, appuyez sur le bouton .

ACCESSOIRES



Ref. 3749

SUPPORT BUREAU

3749 SUPPORT BUREAU POSTE VEO/LOFT

Les supports de bureau Fermax vous permettent de répondre à un appel de la platine de rue depuis votre bureau, sans avoir à interrompre votre travail. Fabriqués en acier inoxydable de très grande qualité (AISI 316L).



Ref. 3388

RÉNOVATION

Format extra-plat, en plastique ABS très résistant, avec finition texturisée. Une fois installée, elle peut couvrir l'espace laissé par l'équipement précédent.

3388 PLAQUE DE PROPRETÉ UNIVERSELLE

Dimensions: 120 x 249 x 10 mm



Ref. 3389

3389 PLAQUE DE PROPRETÉ UNIVERSELLE LARGE

Dimensions 210 x 240 x 10 mm

Bras de combiné avec boucle auditive

3443 BRAS DE COMBINÉ VEO AVEC BOUCLE AUDITIVE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	3444
Technologie	DUOX PLUS (full digital 2 fils non polarisés)
Type de phonie	Audio
Installation	En saillie
Support bureau	Oui (réf. 3749)
Bras de combiné aimanté	Oui
Version avec boucle auditive disponible	Oui (en changeant le bras par la ref. 3443)
Couleur du produit	Blanc mate
Boutons-poussoirs	1
Type de boutons	Mecaniques
Nombre de leds de signalisation	-
PROGRAMMATION DE L'ADRESSE DU TERMINAL	
Depuis le terminal	-
Depuis la platine ou la conciergerie	Oui
Depuis la platine via la sonnerie pallière (sans rentrer dans le logement)	Oui
FONCTIONS	
Appel au concierge	Oui (depuis le bouton d'ouverture de porte)
Auto-allumage	Oui (avec plaque n° 0 de son propre bloc ou avec la dernière plaque à partir de laquelle il a été appelé et pendant les 30 s. après la fin)
Fonction supplémentaire F1	-
Fonction supplémentaire F2	-
Sonnerie pallière	Oui avec melodie différente
Connexion pour dispositifs supplémentaires d'appel	Oui (extension d'appels, activateur de lumières et sonnettes, etc)
Terminaux supplémentaires avec la même adresse	Oui, max 2 terminaux supplémentaires (une alimentation additionnelle peut être nécessaire)
Doormatic (fonction professions libérales)	-
RÉGLAGES	
Sélection des mélodies	Oui (5). Configurable selon l'origine: Platines ou Concierge.
Réglage du volumen d'appel	Oui (Interrupteur 3 positions).
Fonction Ne pas déranger	Oui (Interrupteur 3 positions). Signalisé par une marque rouge
Réglage du volume du conversation	-
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions du produit (longueur x hauteur x profondeur) mm	82 x 214 x 43
Temps pour décrocher ou ouvrir la porte une fois l'appel lancé	30 s.
Temps de conversation	90 s.
Confidentialité de la conversation	Oui
Tension d'alimentation	18-24 Vdc
Consommation maximum	3,5 W
Consommation en veille	0,3 W
Température de fonctionnement (°C, °F); Humidité	[-5°C, +40°C][23°F, 106°F]; [0%, 90%]
Adaptateur de ligne inclus dans le moniteur	Oui (A, C. Position par défaut: OFF)
Bornes	-, A, T, B, B