

MEMOBIP4B - Urmet




Télécommande 4 boutons longue portée Urmet - bi-technologie - 433 MHz + 13,56 MHz
Réf MEMOBIP4B433

39.06€^{TTC*}

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/113441-telecommande-4-boutons-longue-portee-urmet-bi-technologie-433-mhz-1356-mhz-urmet-memobip4b433.html>

Le produit Télécommande 4 boutons longue portée Urmet - bi-technologie - 433 MHz + 13,56 MHz est en vente chez Domomat !



Badges et télécommandes



Télécommande 4 boutons / bi-techno

REF : MEMOBIP4B

Télécommande design longue portée : 100 mètres en champ libre

Résumé

Radio 868 MHz et clé de proximité 13,56 Mhz

Caractéristiques

- **Dimensions (L x H x P) :** 37 x 70 x 13.75 mm

Description

- 4 touches de couleur verte
- Télécommande longue portée
- 2 en 1 : bi-techno : radio en 868 MHz et clé de proximité en 13,56 MHz
- IP54 : protection contre les poussières et les projections d'eau de toutes directions
- Compatible avec les installations HF Urmet en 868 MHz (Lecture/Ecriture et Lecture Seule)
- Utilisable derrière la plupart des pare-brises standards et athermiques du marché
- Numéro gravé en retrait
- Oeillet en Inox haute-résistance
- Boutons en retrait de la coque pour éviter les pressions involontaires
- Diode lumineuse qui confirme la pression sur un bouton
- Boitier ergonomique pour une excellente prise en main
- Coque brossée
- Encodage plus rapide qu'avec la version 2 boutons (réf. MEMOBIP868)
- Fermeture par 2 vis compatibles avec tournevis plat standard (taille 2.5)
- Télécommande fonctionnant avec la technologie Rolling-code évitant ainsi le piratage du code
- Pile compatible : CR2032

Se programme avec un encodeur* USB (réf. 18970001) ou version RS232 (réf. 18970002).

Selon la programmation, une télécommande peut ouvrir de 1 à 128 portes

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Fabriquée en France

*Mise à jour des encodeurs (firmware FV1346)
Opération qui se réalise lors de l'encodage des MEMOBIP4B, message automatique sur Je Gère Ma Résidence pour lancer la mise à jour.

Attention, l'initialisation de la télécommande, via l'appui de 10 secondes sur chaque touche, reste nécessaire pour toutes installations avec le récepteur HF (réf. REC/868/2F).

Caractéristiques Techniques

Alimentée avec une pile Lithium (type CR2032)

Gamme de température : de -20° C à +70° C.

Normes CE : Conforme

Fonctionnalités

Les 4 canaux radio peuvent être utilisés pour commander par exemple une porte d'entrée et une porte de sortie d'un parking. La clé de proximité est compatible avec les lecteurs de proximité des centrales de contrôle d'accès Résidents/VIGIK de type lecture/écriture, Sarah, GPRS ou IP et peut donc servir à ouvrir la porte d'entrée de l'immeuble.

Il n'est plus nécessaire d'avoir 1 télécommande et 1 clé puisque la MEMOBIP4B intègre les deux fonctions, et allège le porte-clés.

Selon les autorisations programmées, une seule télécommande peut ouvrir plusieurs dizaines de portes sur un même site.

Télécommande personnalisable (référence TAMP500)

IF YOU LOVE YOUR BUILDING