

Fiche technique 1723/97 Urmet

Moniteur supplémentaire pour Kit Note 2 Urmet - Blanc

Réf 1723/97


418.32€^{TTC*}



Voir le produit :

<https://www.domomat.com/112042-moniteur-supplementaire-pour-kit-note-2-urmet-blanc-urmet-1723-97.html>

*Le produit Moniteur supplémentaire pour Kit Note 2 Urmet - Blanc
est en vente chez Domomat !*



* : Prix sur le site Domomat.com au 21/12/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Accessoires Note 2 et Note 2 ERP



Moniteur pour Kit Note 2

REF : 1723/97

NOUVEAU - Remplace le moniteur 1723/73

Résumé

Moniteur principal et secondaire pour Kits Note 2 / Note 2 ERP. Moniteur supplémentaire pour Kit Note 2 WiFi

Description

MONITEUR + ÉTRIER DE FIXATION :

- Modèle MODO couleur mains-libres en ABS blanc finition brillante.
- Ecran tactile LCD couleur 7" (18 cm).
- Étrier métal fourni pour fixation murale avec ajustement de la verticalité.
- Entraxe de fixation adapté au boîtier Ø 60 mm.
- Pose en saillie. Montage encastré avec kit optionnel réf. 1723/60.
- Menu d'accès aux réglages et à la configuration.
- Mémoire vidéo de 32 clips de 10 secondes sauvegardante sur micro SD.
- "Post-it audio" : enregistrement et écoute d'un message interne à destination des résidents.
- Réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec signalisation lumineuse.
- Réglage de luminosité, contraste, couleur.
- 5 mélodies au choix + 1 personnalisante par l'utilisateur.
- Commandes : ouverture de la porte, ouverture du portail motorisé, et 8 radios (éclairage extérieur, volants roulants, ...), 6 scénarios personnalisables.
- Vidéosurveillance permettant d'afficher les images provenant de 2 plaques de rue et de 4 caméras.
- Voyants de fonction : coupure de sonnerie, porte ouverte, messages.
- Boucle magnétique intégrée. Compatible avec appareil auditif pour malentendants.
- 1 sortie pour sonnerie supplémentaire ou carillon sans fil.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- 2 sorties sur contact sec pour commandes supplémentaires.
- 1 sortie 12 Vcc - 250 mA pour alimentation d'un détecteur ou d'une caméra.
- 1 Entrée pour branchement d'une caméra de surveillance ou l'interface 4 caméras.
- 1 Entrée pour branchement d'une détecteur de présence.
- 1 Entrée bouton de sonnerie porte palière.
- Dimensions (HxLxP) : 142 x 202 x 22 mm

Accessoires

- Alimentation pour moniteur supplémentaire réf. 1723/22.
- Boîtier d'encastrement pour moniteur MODO réf. 1723/60.
- Support de table pour moniteur MODO réf. 1723/52.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING