

## 4887 - Aric



**Spot encastré basculant LUNAR 12**  
**Aric - 12V - Max. 50W - GU5.3 -**  
**Nickel**  
Réf 4887

**7.16€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/46395-spot-encastre-basculant-lunar-12-aric-12v-max-50w-gu53-nickel-aric-4887.html>


*Le produit Spot encastré basculant LUNAR 12 Aric - 12V - Max. 50W - GU5.3 - Nickel est en vente chez Domomat !*





# LUNAR-12 G5,3 nickel

Encastré basculant IP20, G5,3, driver et lampe non fournis  
Code : **4887**



APPAREIL VENDU  
SANS LAMPE  
PAS DE CONE

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium nickel brossé
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 30 °
<b>Nombre et type de source</b>	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie
<b>Douille / Culot</b>	GU5,3

<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 50 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	12 V
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage non fourni
<b>Facteur de puissance</b>	dépend de la lampe utilisée
<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	dépend de la lampe utilisée
<b>Poids net</b>	102 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	■ Commerce / Magasin