

RÉF. VIT25M

Idéal pour le remplacement rapide du canon PTT petite copropriété. Gestion des badges sans déplacements par Internet

S'adapte sur toutes plaques de rue et claviers prédisposés pour recevoir un canon PTT.

Kit composé de :

- 1 micro-centrale VIGIK/Résidents V2.
- 1 lecteur format T25VK2.
- 1 clé rouge de proximité «maître» déjà programmée.
- 1 notice d'installation.

3 types de gestion:

- 1) Programmation par clé maître fournie et directement sur le lecteur sans outil.
- 2) Programmation sur Internet : www.jegeremaresidence.com.

Vous sauvegarder vos bases sur Internet et vous n'avez plus besoin de vous rendre sur place pour la programmation des badges.

Vous pouvez également vous avancer en créant votre site sans avoir la centrale entre les mains!

3) Programmation sur la centrale avec le pupitre portable CLAI/PROX

Caractéristiques:

- · Centrale autonome 1 porte Résidents et agréée VIGIK,
- Gestion en local : jusqu'à 1500 clés MEMOPROX.
- Gestion par Internet sans déplacement avec un encodeur (réf.: 18970001) : jusqu'à 5000 clés MEMOPROX (centrales vendues à partir d'avril 2011).
- Capacité de 200 services VIGIK.
- Borniers débrochables
- · Mémoire amovible
- Distance centrale-lecteur max. : 100 mètres avec SYT 8/10è et 30 mètres avec coax 50 ohms (type RG58 C/U)
- Services VIGIK programmés : opérateurs postaux / ERDF-GRDF /France Télécom / Urgences / sécurité.
- · Auto-diagnostic du système par leds.
- Nécessite une alimentation 12-24 Va 6A ou 12-30 Vcc 0.5A.
- · Date, heure et relais programmés.
- · Sauvegarde par pile.
- Relais NO/NF 5A.
- Programmation des clés résidents par clé maître, pupitre portable CLAI/PROX ou logiciel gratuit sur Internet : jegeremaresidence.com

Conception et fabrication française.

· Dimensions :

Centrale (L x H x P) : 72 x 68 x 19 mm Lecteur (D x H x P) : 43 x 9 x 25 mm

Homologation:

Agrée VIGIK par LA POSTE.

Numéros de référencement Vigik : Module MS200401-01 Serrure PS200401-01.

Finition Produits:

Boitier de couleur blanche, étiquette blanche (mention V2), fournie dans packaging avec emballage cartonné









Dans le soud permanent de l'améloration de ses produits, la société URMET FRANCE se réserve le droit de modifier, sans prévés, les informations contenues dans ce document. Photos non contractuelles



Contrôle d'accès

VIT25M : micro-centrale autonome 1 porte VIGIK/Résidents avec badge "maitre" programmé + tête de lecture T25VK2

Précaution d'emploi :

Alimentation URMET conseillé : 9000/230

Patrimoine:

Petit collectif Moyen collectif

Technologies:

Lecture ecriture Lecture

Documents liés :

SYNOPTIQUE VIT25M 2015.JPG







