

Downlight Arice - 50192




**Downlight RANDY 3 Arice - Ø188mm -
Basculant - 36,6W - 3000K - Blanc**
Réf 50192

135.72€^{TTC*}

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/46669-downlight-randy-3-arice-o188mm-basculant-366w-3000k-blanc-arice-50192.html>

*Le produit Downlight RANDY 3 Arice - Ø188mm - Basculant - 36,6W - 3000K - Blanc
est en vente chez Domomat !*



RANDY 3 70° 36,6W 3000K blanc

Downlight IP20 basculant, Ø188mm, LED 50000H intégrées,
driver séparé fourni

Code : **50192**



RANDY 3		70°	
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	2123	1,40	
2	531	2,80	
2,5	340	3,50	

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9010
Matières / Coloris n°2	réflecteur aluminium
Orientation du produit	orientable et basculant - 360° - 60°

Facteur de puissance	0,96
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
Faisceau	70 °
Flux lumineux total	3600 lm
Efficacité lumineuse	98 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	20000
Poids net	1200 gr

Nombre et type de source	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)
---------------------------------	---

Douille / Culot	Sans
------------------------	------

Puissance nominale / absorbée	1 x 36.6 W / 36.6 W
--------------------------------------	---------------------

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 166 mA
--	-------------------------------

Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 1050mA appareillage fourni (séparé)
------------------------------	--

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------

Compatible minuterie	OUI
-----------------------------	-----

Compatible détection	OUI
-----------------------------	-----

Recommandations d'installation	Alimentation 1050mA, Classe 2, IP20. Spot Classe 3.
---------------------------------------	---

Autres commentaires	Flicker free - pas de scintillement
----------------------------	-------------------------------------